

## Комплект управления по радиоканалу ST-EX102RF

- Питание 12 В (DC) или 24 В (DC)
- Динамический код
- Поддержка до 6 брелоков
- Световая индикация режима программирования
- Звуковая индикация срабатывания реле
- Поддержка нескольких режимов работы выходного реле: следящий, импульсный, триггерный
- Программирование и удаление брелоков с помощью одной кнопки



Комплект управления по радиоканалу состоит из приемника и передатчика-брелока и предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами. Данный комплект может использоваться в системе контроля доступа для передачи по радиоканалу команд на открывание дверей, находящихся под управлением СКУД, вместо или дополнительно к кнопке выхода. Также с помощью ST-EX102RF можно управлять любыми исполнительными устройствами: турникетами, замками, освещением и т.д.

### **Программирование и работа устройства в различных режимах**

Программирование брелоков в память приемника осуществляется с помощью кнопки запоминания/удаления, а режимы работы и напряжение питания задаются с помощью переключек. При этом поддерживается работа устройства в нескольких режимах: в следящем – реле переключается на время удержания кнопки брелока, в импульсном – при нажатии на кнопку реле переключается на 3 секунды, в триггерном по одной кнопке – кнопки используются независимо для постоянного включения и выключения реле, в триггерном по двум кнопкам – кнопки используются для постоянного включения и выключения реле в режиме шлюзования.

### **Наличие 2 реле управления и использование динамического кода**

Приемник имеет 2 реле управления для независимого контроля с помощью двух различных кнопок брелока. Кроме того, благодаря радиообмену с использованием динамического кода, этот комплект беспроводного управления обеспечивает защищенный канал для передачи команд между брелоком и приемником.

#### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EX102RF</b>
<b>Количество каналов:</b>	2
<b>Кодировка:</b>	Динамическая
<b>Память:</b>	До 6 брелоков
<b>Рабочая частота:</b>	433,92 МГц
<b>Мощность:</b>	< 10 мВт
<b>Расстояние срабатывания:</b>	До 30 м при прямой видимости
<b>Режим работы:</b>	Следящий, импульсный, триггерный
<b>Питание:</b>	12 В (DC), не более 15 мА / 24 В (DC), не более 10 мА
<b>Реле:</b>	2 реле НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от 0 до +45 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20% - 80%
<b>Вес:</b>	170 г
<b>Габариты:</b>	приемник: 77x70x33 мм, брелок: 60x29x12 мм

#### Аксессуары

<b>ST-EX127TM</b>	Дополнительный брелок
-------------------	-----------------------