



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разрешающая способность: 800 ТВЛ
- Ик подсветка: до 2 м
- Угол обзора: 90 градусов
- Напряжение питания панели: 12В
- Ток потребления: не более 0,2 А
- Диапазон рабочих температур: от -50°С до + 55°С
- Степень защиты от атмосферных воздействий: IP54 (защита от пыли и брызг дождя)

## УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ:

1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели: 1,5-1,6 м.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Питание внешней видеокamеры (видеомодуля) +12В осуществляется от домофона. Допускается подключение внешней видеокamеры (видеомодуля) с током потребления до 110 мА. При подключении видеокamеры с большим током потребления и видеокamеры с ИК подсветкой, необходим отдельный источник питания;
- при длине линии до 20м рекомендуется использовать кабель ШСМ или аналогичный;
- при длине линии до 70м допустимо использовать кабель для монтажа систем видеонаблюдения КВК - В (П) -2;
- при длине кабельной линии от 70м до 150м можно использовать кабель РК75-4/ +4х0,75.

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Возможная неисправность	Причина неисправности	Методы устранения неисправности
Низкий, высокий уровень звука, гул или возбуждение системы (кроме модели АVP-284).	Неправильная регулировка громкости звука и чувствительности микрофона.	Произвести регулировку звука и чувствительности микрофона.
Отсутствие изображения на экране домофона.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрыв, короткое замыкание сигнала "видео" линии связи панель - домофон.</li> <li>2. Неправильное (перепутанное между собой) соединение сигналов "видео" и "аудио".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить и устранить данные недостатки линии связи.</li> <li>2. Проверить и устранить данные недостатки линии связи.</li> </ol>
Отсутствие звука.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрыв, короткое замыкание сигнала "аудио" линии связи панель - домофон.</li> <li>2. Неправильное (перепутанное между собой) соединение сигналов "видео" и "аудио".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить и устранить данные недостатки линии связи.</li> <li>2. Проверить и устранить данные недостатки линии связи.</li> </ol>
Не проходят команды "вызов" и "открытие замка".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрыв, короткое замыкание сигнала "аудио" линии связи панель - домофон.</li> <li>2. Несовместимость с выбранной моделью домофона.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить и устранить данные недостатки линии связи.</li> <li>2. Заменить домофон согласно таблице совместимости (смотри на сайте).</li> </ol>
Плохое качество видео, низкий уровень звука, шумы и помехи в звуковом канале, нечеткое выполнение команд "вызов" и "открытие замка".	Недостаточное сечение проводников линии связи.	Заменить провода на провода с большим сечением согласно рекомендации.