



Охранно-пожарная панель

«Контакт GSM-10»

Глава 8


Программирование с клавиатуры

Санкт-Петербург
2009

8. Программирование с клавиатуры

Таблица 8.1





Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта GSM-10»

Назначение команды	Команда
Изменить код для программирования*	<p><код для программирования>#0#<новый код для программирования># <новый код для программирования></p> <p>Пример: 1111 # 0 # 4321 # 4321 *</p> <p>код для программирования новый код для программирования</p>
Проверить уровень GSM-сигнала	<p><код для программирования>#1 *</p> <p>Пример: 1111 # 1 *</p> <p>Код для программирования</p>  <p>уровень сигнала: 1 – 20%; 12 – 40%; 123 – 60%; 1234 – 80%; 12345 – 100%</p>
Изменить номер объекта	<p><код для программирования>#2#<номер объекта>#<номер объекта>*</p> <p>Пример: 1111 # 2 # 0050 # 0050 *</p> <p>код для программирования номер объекта (четырёхзначный)</p>
Добавить радиодатчик	<p><код для программирования>#3 *</p> <p>Пример: 1111 # 3 *</p> <p>код для программирования</p>

*Код для программирования - четырехзначный код для программирования «Контакта GSM-10»

Таблица 8.1 (Продолжение)

Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта GSM-10»

Назначение команды	Команда
Стирание всех радиодатчиков	<код для программирования>#4 *
	Пример: 
Добавить радиобрелки	<код для программирования>#5 *
	Пример: 
Стирание всех радиобрелоков	<код для программирования>#6 *
	Пример: 
Добавить код для снятия и постановки под охрану***	<код для программирования> #7#<код+принуждение>#<разделы> *
	Пример: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> принуждение: 0 – без принуждения, 1 – под принуждением </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> номера разделов, которые ставятся под охрану этим кодом цифра от 1 до 6 </div> </div> 

***Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану

Таблица 8.1 (Продолжение)

Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта GSM-10»

Назначение команды	Команда
Изменить код для снятия и постановки под охрану***	<p>Пример:</p> <p>порядковый номер кода цифра от 0 до 9 (0 обозначает 10)</p> <p>принуждение: 0 – без принуждения, 1 – под принуждением</p> <p>код для программирования</p> <p>новый код (четырехзначный)</p> <p>номера разделов, которые ставятся под охрану этим кодом цифра от 1 до 6</p>
Удалить все коды для снятия и постановки под охрану	<p>Пример:</p> <p>Код для программирования</p>
Постановка и снятие с охраны одного раздела	<p>Пример:</p> <p>номер раздела, который ставится/снимается с охраны</p> <p>код (четырехзначный)</p>

***Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану